

И1-9 - генератор испытательных импульсов для поверки осциллографов с полосой пропускания до 100МГц.



Характеристики:

Длительность фронта калибратора ПХ, нс, не более

Выброс на вершине импульса калибратора ПХ, %, не более 5
Выходное напряжение калибратора ПХ, В 0,30; 0,44
Период импульсов калибратора развертки минимальный, нс 10
Период импульсов калибратора развертки максимальный, с 0,01
Погрешность воспроизведения временных интервалов, %, не более 0,1
Минимальное выходное напряжение калибратора КВО, мкВ 30
Максимальное выходное напряжение калибратора КВО, В 100
Режимы калибратора КВО, 0, меандр
Погрешность воспроизведения напряжения, %, не более 0,25

С помощью И1-9 производится определение:

- погрешности измерения временных интервалов;
- погрешности измерения напряжения;
- времени нарастания переходной характеристики осциллографа.